

Einrichten der Telefonie – FRITZ!Box 7490, 7530, 7590, 7583

Die folgenden Einstellungen unterscheiden sich bei den verschiedenen FRITZ!Box-Ausführungen nicht voneinander:

Ist das Internet erfolgreich eingerichtet, so muss nun noch die Telefonie eingerichtet werden. Dieser Schritt muss für jede Rufnummern wiederholt werden.

Hierfür öffne den Reiter „Telefonie“ und wähle den Unterpunkt „Eigene Rufnummern“.

Wähle unten rechts „Neue Rufnummer“.

Du hast einen IP-basierten Anschluss, bestätige mit „Weiter“.

FRITZ! **FRITZ!Box 7590** FRITZINAS MyFRITZ!

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**	<input type="button" value="X"/>
<input type="text" value="0049257123456"/>	<input type="text" value="123456"/>	

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Scrolle etwas nach unten und trage deine Zugangsdaten entsprechend der Vorgabe ein. Die Daten findest du auf den Unterlagen, welche du von uns erhalten hast.

FRITZ! **FRITZ!Box 7590** FRITZINAS MyFRITZ!

Rufnummer eintragen

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer genau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername	<input type="text" value="Telefonnummer 1"/>
Authentifizierungsname	<input type="text" value="987654"/>
Kennwort	<input type="text" value="KeNnwOrt123"/>
Registrar	<input type="text" value="sip.tkrz.de"/>
Proxy-Server	<input type="text"/>

Klicke auf „Weitere Einstellungen“.

Aktiviere die Anmeldung über die Rufnummer und wähle bei Internettelefonie-Anbieter „IPv4 und IPv6, IPv6 bevorzugt“.

Bestätige mit „Weiter“ und überprüfe die Eingaben, um ein letztes Mal mit „Weiter“ zu bestätigen.

Ein Neustart ist nicht erforderlich.

Der Vorgang ist mit allen Rufnummern zu wiederholen.

Abschließend ist in der Übersicht ersichtlich, dass sich die Rufnummern korrekt registriert haben.

Der kleine Kreis sollte grün sein.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
	123456	Internet	sip.tkrz.de*	*121#

* modifizierter "Anderer Anbieter"